

FAQ zu Gigaset C430A Go

Die originale und komplette Bedienungsanleitung finden Sie [hier](#)

Inhaltsverzeichnis

Anklopfen ein-/ausschalten

Im [Handbuch](#) auf Seite 33, letzter Abschnitt

► ► ... mit **Netzdienste** auswählen ► OK ► **Anklopfen** ► OK ... dann
Ein-/ausschalten: ► **Status:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
Aktivieren: ► **Senden**

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.

- [Anklopfen ein-/ausschalten](#)
- [Anmeldung beim Provider fehlgeschlagen](#)
- [Anrufschutz](#)
- [Anrufe übergeben](#)

Anmeldung beim Provider fehlgeschlagen

Die Basisstation hat die Verbindung zur Telefonanlage verloren. Im Normalfall sollte der Fehler nach ein paar Minuten selbständig verschwinden. Manchmal muss die Basisstation auch für ein paar Sekunden vom Strom getrennt werden.

Nach den Neustart erscheint die Fehlermeldung erneut, dann dauert es bis zu 5 Minuten, bis die Anzeige erlischt.

Anrufschutz

Im [Handbuch](#) auf Seite 64, letzter Abschnitt

Schutzmodus einstellen

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **Telefonie** ► OK ►
Sperrliste ► **Ändern** ► **Schutzmodus** ► OK ► ... mit gewünschten Schutz auswählen:
Kein Schutz Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.
Nicht klingeln Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
Anrufsperr Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.
Einstellungen speichern: ► **Sichern**

Anrufe übergeben

"0"-Taste lange drücken Nummer eingeben Optionen Anruf übergeben